

GEKO

7801 E-AA/ZEDA

Bestellnummer 986471

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge
 Winkelschleifer Bohrhammer Rasenmäher Häcksler
 E-Schweißen. Extrem lange Lebensdauer.
 Ölmenge-Abschaltautomatik. Abschaltbare
 Anlaufverstärkung. Volle Wechselstromleistung von 4500
 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine
 CEE-32A-1ph.-Steckdose zwei Schuko-Steckdose.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (1~) cos ϕ 1,0	VA	6400
Spannung (1~)	V	230
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	28
Strom (CEE 1~)	A	28
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 1~	
Anlaufstrom (20% Abfall)	A 1~	56
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Hatz 1B50
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart		Diesel
Motorölfüllmenge	l	1.5
Motorleistung	kW	7.6
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	5
Betriebszeit Volllast	h	2.2
Betriebszeit Halblast	h	3.4
Gewicht	kg	132 ohne Batterie
Abmessungen	mm	740 x 500 x 530
Schallleistungspegel	dB(A)	100
Schalldruckpegel	dB(A)	72
---	---	---

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Adapter für Abgasschlauch 904887	904887
Funkfernstart 908252	908252	Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur 904746	904746	Wasserdichte Steckdosen 903052	903052
GW 308 988534	988534	Fahrgestell 988548	988548
Starterbatterie 901067	901067	Notstromumschaltung MNU 3ph. 988331	988331
Blackout - Control BLC 100 3ph. 988325	988325	Zusatztank 50l (Montagesatz erforderlich) 924149	924149
Zusatztank 100l (Montagesatz erforderlich) 924150	924150	Zusatztank 150l (Montagesatz erforderlich) 924151	924151
Montagesatz Zusatztank 923996	923996		