

Ausstattung: Inverter Technologie, E-Start/Handstart, Fernbedienung, automatischer Choke, Radsatz mit ausziehbarem Griff.
 Digitale Anzeige: Betriebsstunden, Laufzeit, Belastung, Betriebsmeldungen, Tankvolumen, Überlast.
 1x Schuko 230V, 1x CEE 230V/32A, 1x 12V DC, 2x USB



5022 E-P/EBA RSS

Bestell-Nr.: 986020
 GTIN: 4038469254883

Fernbedienung
 Fernstart/Stop



Generator	Inverter
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	21,7 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Dinking DK180F/P
Zylinderzahl	1
Drehzahl	variabel max. 3600U/min
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,8 l
Motorleistung	6,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6 l
Betriebszeit: 100% Last	ca. 4h45min
Betriebszeit: 75% Last	ca. 5h30min
Betriebszeit: 50% Last	ca. 6h25min
Betriebszeit: 25% Last	ca. 13h
Gewicht	51,5 kg
Abmessungen L x B x H	610 x 470 x 535 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	97 dB(A)
Schalldruckpegel L _p dB(A) @ 4m	70 dB(A)

